

Spørg før du graver

Før du foretager jordarbejder, som er dybere end almindelig plovedybde/spadestikdybde, skal du forhøre nærmere, om der ligger kabler i jorden det pågældende sted. Elektricitetsrådet har udarbejdet Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5A, som omhandler sikkerhedsforeskrifter for transport og arbejde - blandt andet bygningsarbejder, vejarbejde og landbrugsarbejde - i nærheden af elforsyningsanlæg.

Afsnit 5A kan bestilles gennem boghandlerne. Eller læses under ”Mere information”

Det primære formål med bestemmelserne i Afsnit 5A er at undgå ulykker og uheld samt at undgå skader på elforsyningsanlæggene, så store beløb spares for samfundet. Skader på elforsyningsanlæg bevirker ofte, at forbrugerne er uden strøm i kortere eller længere tid, hvilket medfører produktionstab, store gener for forbrugerne (manglende lys, varme, TV m.v.) og risiko for yderligere ulykker (færdsel, sygehuse, plejehjem).

Almindelige bestemmelser

For alt arbejde i nærhed af Elleverandøren´s el-forsyningsanlæg gælder følgende: Ved planlægning, instruktion og udførelse skal der udvises omtanke og omhu for at undgå fare for personer og gods. Ethvert elforsyningsanlæg skal betragtes som spændingsførende, medmindre medarbejdere fra Elleverandøren har erklæret det spændingsløst. Har man fået anvisninger fra Elleverandøren, skal disse følges nøje.

Tag aldrig chancer. Det kan være forbundet med livsfare at overgrave et elkabel. Kontakt Elleverandøren såfremt der er usikkerhed om kablets placering.

Planlægning

Ved henvendelse til Elleverandøren i forbindelse med gravearbejde udleveres der altid et sæt planer, der viser elkablernes placering. Ved ethvert grave-, bore-, og nedramningsarbejde i jorden (gade, vej, mark mv.) skal der rettes henvendelse til Elleverandøren for at få oplysning om, hvorvidt der er elkabler i jorden. Enhver, der iværksætter eller er ansvarlig for udførelse af arbejde i nærheden af luftledninger og transformestationer, skal vurdere, om det er muligt at overholde respektafstandene til anlæggene. Er dette ikke muligt, skal Elleverandøren kontaktes for at få nærmere anvisning på arbejdets udførelse. Bemærk: Respektafstandene gælder kun ved arbejde. Afstandene mellem færdige bygninger mv. og elforsyningsanlæg er mindre. Kontakt Elleverandøren om disse.

Instruktion

Enhver, der iværksætter og er ansvarlig for udførelsen af arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg, skal sørge for,

- at personale, der udfører sådant arbejde, er gjort bekendt med de bestemmelser i Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5A, som vedrører dets opgaver
- at alle, der er beskæftiget ved arbejdet, er instrueret om eventuelle elforsyningsanlæg i arbejds- eller transportområdet respektafstandene fra anlæggene eventuelle anvisninger fra Elleverandøren.
- at personalet er bekendt med, hvilket elselskabsområde der arbejdes i, og hvilket telefonnummer selskabet har. Entreprenøren skal endvidere anmelde enhver skade, ulykke eller uheld i forbindelse med elforsyningsanlæg til Elleverandøren.